

Multimeter

für den naturwissenschaftlichen Unterricht



						
Artikelnummer	07021-12	07029-12	07123-12	07124-12	07125-12	07128-12
Kurzbeschreibung	Analogmultimeter für den Einstieg ins Messen im Bereich Elektrik	Für alle Messgrößen und Messbereiche	Für besonders einfaches Messen mit automatischer Bereichswahl	Digitalmultimeter für den Einstieg	Die wichtigsten Messgrößen zu einem sagenhaften Preis	Große, hoch aufgelöste Messbereiche, hohe Frequenz
Display (analog/digital)	analog	digital	digital	digital	digital	digital
Bereichswahl	manuell	manuell	automatisch	manuell	manuell	manuell
Messgrößen und -bereiche						
Gleichspannung	0...0,1 V...500 V	0...200 mV...1000 V	0...400 mV...1000 V	0...200 mV...600 V	0...200 mV...1000 V	0...200 mV...1000 V
Wechselspannung	0...10 V...500 V	0...200 mV...750 V	0...400 mV...750 V	0...200 V...600 V	0...2 V...750 V	0...2 V...1000 V
Gleichstrom	0...50 µA...10 A	0...2 mA...20 A	0...400 µA...10 A	0...20 µA...10 A	0...20 µA...20 A	0...200 µA...20 A
Wechselstrom	-	0...2 mA...20 A	0...400 µA...10 A	-	0...20 mA...20 A	0...200 mA...20 A
Widerstand	0...2 kΩ...20 MΩ	0...200 Ω...2000 MΩ	0...400 Ω...40 MΩ	0...200 Ω...20 MΩ	0...200 Ω...200 MΩ	0...200 Ω...200 MΩ
Kapazität	-	0...20 nF...200 µF	0...10 nF...100 mF	-	0...2 nF...20 mF	0...60 nF...20 mF
Induktivität	-	0...2 mH...20 H	-	-	-	-
Frequenz	-	0...2 kHz... 10 MHz	0...100 Hz...30 MHz	-	-	0...10 Hz...20 MHz
Temperatur	-	-20°C...1000°C	-20°C...1000°C	-	-	-20°C...1000°C
TRMS	-	-	ja	-	ja	ja
Besonderheiten	Spiegelskala	-	-	-	Taschenlampe	Taschenlampe
Überspannungskategorie	CAT III 600V	CAT IV 600V	CAT III 1000V, CAT IV 600V	CAT III 600V	CAT II 1000V, CAT III 600V	CAT IV 600V

Phy

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Breite 10
37079 Göttingen

T. 0551 604 - 0
F. 0551 604 - 107

info@phywe.de
www.phywe.de



facebook.com/phywe



linkedin.com/company/phywe



youtube.com/phywe