



PeakTech  
Prüf- und Messtechnik GmbH  
Gerstenstieg 4  
22926 Ahrensburg

Telefon: 04102 42343/44  
Fax: 04102 43416

[Produkte](#) [Installationstester, Leitungssucher & Spannungsprüfer](#) [Berührungsloser Spannungsprüfer](#) [PeakTech® 1030](#)

## PeakTech® 1030 ART-NR.: P 1030

[ZURÜCK](#)

### AC-Spannungsprüfer 90 - 1000 V AC

Benutzerfreundlich, zur berührungslosen Spannungsprüfung von 90 V bis 1000 V AC. Halten Sie die Spitze einfach in eine Steckdose, Lampenfassung oder an ein isoliertes Kabel. Geeignet zur Leitungsverfolgung von unter Putz verlegten Kabeln und zur Lokalisierung von Leitungsunterbrechungen. Liegt an dem betreffenden Messpunkt Wechselspannung an, wird diese visuell über eine rot blinkende LED angezeigt und der integrierte Summer ertönt. Ist der Messpunkt spannungsfrei, so leuchtet die Prüfspitze dauerhaft grün.

- Mit akustischem und visuellem Signal bei anliegender Spannung
- Ein- und Abschaltbar
- Für Stromkreise mit 50/60 Hz geeignet
- Robustes Doppelgehäuse, handliche Größe mit Taschenclip, passt bequem in jede Hemdtasche
- Alle Aussenflächen bestehen aus nicht leitendem Material
- Integrierte Taschenlampe mit Ein/Aus-Taster
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 1000 V
- Zubehör: Batterien und Bedienungsanleitung



#### ANLEITUNG

[PeakTech\\_1030.pdf \(262,8 kB\)](#)

#### BILDER

[1030\\_Front.jpg \(101,8 kB\)](#)

[1030\\_L.jpg \(115,6 kB\)](#)

[1030\\_R.jpg \(121,4 kB\)](#)